Epson Smart Panel 扫描仪用户指南(添加/使用扫描仪)

一, Smart Panel 里添加扫描仪

扫描仪接入电源后,开机。

Step1: 按如下步骤,配置扫描仪 Wi-Fi(无线局域网)

点击屏幕上方网络配置图标,如下图所示:



点击屏幕的"更改设置"按钮,"无线网络设置向导"。





打印机自动搜索附近有效的 Wi-Fi (无线局域网) 信号后,请选择要接入的网络,如下图所示:





点击下图所示区域,输入无线局域网密码,并单击右下方的"确定"按钮。



点击屏幕下方的"开始设置"按钮。



扫描仪设置完成后,单击左上角的"完成"按钮,即完成了扫描仪的 Wi-Fi (无线局域网)的设置。



Step2:将手机连接至跟扫描仪同一个 Wi-Fi(无线局域网)后,打开 Epson Smart Panel。







Step3:点击主界面右上角的"+"(如上图所示)后,点击下图所示的"将智能手机连接到已连接到Wi-Fi的产品"按钮,并选择并点击要添加的扫描仪。



扫描仪添加完成后,如下图所示,点击"确定"按钮

Epson Smart Panel	
✓ 连接完成	
E2-280W	
EPSON	
确定	
\triangleleft \bigcirc \Box	

二, 扫描设置。

单击如下图所示的"更多设置",即可对扫描文件进行设置。设置完成后,点击"开始"按钮,即可以 进行扫描。



く 扫描设	
扫描设置	
文档尺寸	A4 210 x 297 毫米 〉
图像类型	彩色 >
分辨率	标准 (300dpi) >
扫描侧	单面 >
检测重张进纸	
跳过空白页	
文件保存设置	
图像格式	PDF >
	开始
\triangleleft	0